

1 Технічні характеристики




Реальна дальність дії пульта залежить від рівня перешкод, у тому числі від автомобільних сигналізацій та ДК дитячих іграшок.

Ролетний мотор DC73A Ролетний мотор DC73A

	L1	L2	Частота
230V/50Hz	200m	35m	433.92MHz
120V/60Hz	200m	35m	868MHz

Підключення:



Синій= Нейтральний
Чорний= Напрямок 1
Коричневий= Напрямок 2
Зелений/жовтий= Земля

Білий= Нейтральний
Червоний= Напрямок 1
Чорний= Напрямок 2
Зелений= Земля



CE

DC73A

433MHz & 868MHz
230V/50Hz & 120V/60Hz

Максимальна вихідна потужність: 200W

2 Програмування першого пульта з приймачем DC73A.




Ця процедура видалляє всі запрограмовані пульти. Інтервал між натисканням кнопок повинен бути не більше 6 секунд, інакше приймач вийде з режиму програмування без збереження змін.



Натиснути кнопку P2



Натиснути кнопку P2



Натиснути кнопку P2



Натиснути кнопку "вгору"



Натиснути кнопку "вниз"

Пропунає кілька коротких сигналів. Двигун виконає короткий маневр вгору-вниз

OK

Запис успішний. Кнопка "вгору" вмикає двигун за годинниковою стрілкою

Пропунає кілька коротких сигналів. Двигун виконає короткий маневр вгору-вниз

OK


Запис успішний. Кнопка "вниз" вмикає двигун за годинниковою стрілкою

3 Додавання пульта



Інтервал між натисканням кнопок повинен бути не більше 6 секунд, інакше приймач вийде з режиму програмування без збереження змін.

- a) раніше записаний пульт
- b) новий пульт



Живлення увімкнено



Натиснути кнопку P2 пульта "a"



Натиснути кнопку P2 пульта "a"



Натиснути кнопку P2 пульта "b"

Пропунає кілька коротких сигналів. Двигун виконає короткий маневр вгору-вниз

OK

Запис успішний

